

Niniejsze urządzenia przeznaczone są do instalacji w pomieszczeniach, w których instalacja elektryczna wymaga zastosowania stopnia ochrony IP44.

UWAGA

Montaż i podłączenie wykonuje pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje elektrotechniczne.

Przed przystąpieniem do montażu zawsze odłącz napięcie sieciowe!

WARUNKI MONTAŻU

Montaż wykonuje się w plastikowych puszkach elektroinstalacyjnych podtynkowych o rozstawie śrub mocujących 60 mm. Urządzenia wyposażone w elementy mocujące tzw. pazurki można instalować również do puszek przeznaczonych dla takiej wersji montażu. Włącznik (rys.1) i gniazdko (rys.2) spełniają wymieniony stopień ochrony wyłącznie przy montażu pionowym na powierzchni gładkiej i nieporowatej.

W wypadku innej niż wymieniona powierzchnia nie jest możliwe zapewnienie stopnia ochrony IP44.

MONTAŻ

Do plastikowej puski instalacyjnej włożyć pierścień uszczelniający (dostarczany razem z ramką), przewlec wymagane przewody i prawidłowo je umocować do odpowiednich zacisków urządzenia. Urządzenie umocować na powierzchni pierścienia uszczelniającego w ten sposób, aby było unieruchomione dzięki jego wyprofilowanej powierzchni. Urządzenie umocować dwoma śrubami (nie wchodzi w skład urządzenia), ew. pazurkami. Następnie na urządzenie nałożyć ramkę, która musi być skierowana napisem "IP44" w dół, i umocować ją obudową mocującą za pomocą śrub do metalowego pierścienia nośnego. W wypadku wyłącznika należy dodatkowo nasadzić klawisz plastikowy.